

WIFI seadistamise juhend MAC-567IF-E





Enne töö alustamis veenduge, et ruuter vastab allpool toodud nõuetele. Veenduge, et Teil on olemas salasõnad ja füüsiline ligipääs ruuterile.

> Turvalisuse tüüp: WPA2 Krüptimise standard: AES Sagedus: 2.4 Ghz

MÄRKUS! Kui Teil on küsimusi ruuteri seadistuste kihta, siis pöörduge oma internetiühenduse pakkuja või ruuteri tootja poole.

Ühilduvad õhk-õhk sisemoodulid

M-SEERIA	S-SEERIA	P-SEERIA
MSZ-EF25 / 35	SEZ-KD25 / 35 / 50 / 60 / 71 VAQ	PCA-RP50 - 140 KAQ
MSZ-FH25 / 35 / 50	SEZ-KA35 / 50 / 60 / 71 VA	PEAD-R35 - 140 JA(L)Q
MSZ-SF25 / 35 / 50	SLZ-KA25 / 35 / 50 VAQ	PKA-RP35 - 50 HAL
MFZ-KJ25 / 35	SLZ-KA25 / 35 / 50 VA	PKA-RP60 - 71 KAL
MSZ-GF60 / 71		PLA-RP35 - 140 BA

Ühilduvad õhk-vesi sisemoodulid

TANK	HYDROBOKS	FTC
EHST-20C YM9B / C	EHSC-YM9C	FTC4
EHST-20D YM9C	EHSD-YM9C	FTC5
EHPT-20X YM9B / C	EHSX-YM9B	
	EHPX-YM9B / C	

Märkus!

Esimeste FTC4 juhtsüsteemiga mudelite puhul tuleb kindlasti enne WiFi adapteriga ühendamist teostada tarkvara uuendamine.





Ühendage adapter elektroonikakaardil oleva pistikuga CN105. Vaadake konkreetse sisemooduli hooldusjuhendit.

Samm 1:

Vajutage ja hoidke 7 sekundit all "Mode" nuppu.

Samm 2:

MAC-567IF-E loob uue võrguühenduse, mille pead oma nutitelefoni, arvuti või tahvelarvutiga ühendama. Loodava võrgu nimi on Wi-Fi adapteri tagaküljel oleval kleebisel tähistatud kui "SSID." Sisselogimiseks vajalik salasõna on kleebisel tähistatud kui "KEY".



	Wi-Fi			\bigcirc
VÄL	J ETT NÄTVERK 🖏			
	dlink_DWR-730_8093	۵	ŝ	í
	KGK-Guests		?	í
	KGK-Office-SE	8	?	í
	LES-test	8	÷	i
	MEL-06100016	۵	ŝ	i
	Annat			
Frå	ga om anslutning		C	\supset
Aut nät mar	omatisk anslutning till kända nätverk. Om verk är tillgängliga måste du välja ett nätv nuellt.	ing /erk	ja kä	inda

Wi-Fi

Samm 3:

Peale võrku ühendamist skanneerige kleebisel olev QR kood või sisestage Wi-Fi adapteriga ühendatud nutiseadme veebibrauserisse aadress:

http://192.168.11.1/network.

Nüüd saate valida majasisese WiFi võrgu, sisestada WiFi ruuteri salasõna. Kui kõik vajalikud andmed on sisestatud, siis kerige alla ja vajutage nuppu "Submit".

Nüüd olete WiFi adapteri ühendanud internetiga. Oodake 5 minutit ja registreerige oma seade/soojuspump internetirakenduses MELcloud.



Juhend

Seadme registreerimine rakenduses MELcloud

 Laadige oma nutiseadmesse veebirakenduste poest - Appstore / Google play / Windows store - rakendus MELCloud. Võite kasutada ka tavaarvutit, sel juhul minge aadressile: www.melcloud.com.

2. Avage rakendus MELCloud. Kui Teil on konto olemas, siis sisestage kasutajanimi ja salasõna. Kui sisenete esimest korda, siis valige "Registreeri konto" ja sisestage küsitav info.



1

2 2 App Store
MELCloud
Muuda e-posti aadressi
e.g. abc@xyz.com
Salasõna
Pea mind meeles
Logi sisse
Registreeri konto
Unustatud salasõna
Muuda keelt
Näita

2

 Kui see on esimene kord, kui oma seadet/soojuspumpa sisselogimisel registreerite, siis täitke nõutud infoväljad. Vajaliku info leiate oma seadme/ soojuspumba WiFi adapteri kleebiselt. Täitke ka nõutud info järgnevatel väljadel.

2. Kui Teil on juba üks adapter registreeritud, siis minge Seadistuste menüüsse ja valige "Registreeri uus seade", seejärel täitke vajalikud infoväljad.

					· 14.	48 🐨	1 ∦ 89% I
Mitsubishi E peab Mitsub	lectric seadm ishi Electric V	ete registre Vi-Fi adapte	erimiseks r,	-	MELC	Cloud	
vastavait adapteri paigaldusjuhendis kirjeldatule, olema ühendatud internetiga. Ki see on tehtud, siis sisesta Wi-Fi adapteri märniselt MAC, aadress ja seerjanumber		tiga. Kui nteri	Admin	streeri oma	seadmeid		
margiselt M.	AC aadress ja	iseenanum	ber.	Regis	treeri uus s	eade	>
MAC*				Püsiva	ara uuendu	s	>
				Admin	istreeri oma l	kontot	
D*				Isikua	ndmed		>
				Turval	isuse detai	lid	>
Palun teavit paigaldatud	a meid, kuhu . See võimald	riiki seade o lab probleer	n nide	Mõiste	ed ja tingim	used	>
tekkimisel k meeskonna	ontakteeruda ga.	meie õige te	ehnilise toe	Logi v	älja		>
Riik*				Admin	streeri raken	iduse sead	listusi
	Eesti		\odot	Muuda	a keelt		>
				<u>î</u>		i	ð

